



# i-on40:

## Hybride inbraakalarmsysteem met 16 bedrade en 24 draadloze zones

**COOPER** Safety

### Breed inzetbaar

Voldoet aan EN50131-1:2004 Grade 2

### Gemakkelijk te installeren

40 zone hybride systeem in een enkele alarmcentrale. PSTN, GSM/GPRS, IP en dual path GSM/IP communicatie modules zijn allen makkelijk in te pluggen in de centrale en vervolgens te configureren met behulp van het bedienpaneel.

### Betere controle met simpele systeemconfiguratie

De systeeminstellingen en de configuratie software zijn opgeslagen in de i-on40 zodat u altijd over de laatste versie beschikt. Iedere willekeurige PC of laptop kan worden aangesloten. De juiste software is via de i-on40 beschikbaar en via deze software kan de i-on40 eenvoudig worden geprogrammeerd.

### Draadloos bereik van wereldklasse

Het Scantronic 868 smalband draadloze systeem is ongevoelig voor storingen. De verbeterde dubbele antenne met 'diversity reception' techniek zorgt voor een nog betere ontvangst en een groter bereik.

### Te combineren met bestaande draadloze Scantronic randapparatuur

De i-on40 kan worden toegepast in combinatie met reeds bestaande randapparatuur van Scantronic, maar ook met de nieuwe xcel bedrade en draadloze PIR (bewegingsdetector).



**i-on** 40

Scantronic

## Productkenmerken

Voldoet aan	EN50131 Grade 2, milieu klasse 2
Zones	40 volledig programmeerbare zones, 16 bedraad en 24 draadloos
Alarmcentrale	Hybride alarmcentrale in separate behuizing met 40 zones
Bedienpaneel	Accepteert 4 bedrade en 4 draadloze bedienpanelen, er is minimaal 1 bedraad bedienpaneel noodzakelijk
Proximity tag-lezer	De i-on40 bedienpanelen, zowel bedraad als draadloos, beschikken standaard over een proximity tag-lezer
Display	LCD display met blauwe LED achtergrond met de mogelijkheid tot het weergeven van 2 regels tekst met max. 20 karakters per regel
Inschakelmogelijkheden	Het systeem kan snel geheel of gedeeltelijk ingeschakeld worden met behulp van de knoppen A t/m D
Logboek	De laatste 1000 gebeurtenissen worden met datum en tijd vastgelegd
Codes	50 gebruikscodes, 4-cijferig PIN nummer of proximity tag of afstandsbediening
Interne sirene	1x16 Ohm speaker
Typen output	2 relais en 14 transistoruitgangen (i-rc01 optioneel relaisbord beschikbaar)
Communicatiemogelijkheden	Ethernetpoort, verschillende modules voor spraak en/of communicatie naar meldkamer
Voeding	Komt overeen met EN50131-6 Type A voeding, nominale output 1,5A waarvan 850mA beschikbaar is voor toebehoren
Accu	12V accu tot 7Ah, onderhoudsvrije dichte loodaccu
Afmetingen	Alarmcentrale: 384 x 245 x 94mm, bedienpaneel 115 x 156 x 34mm
Gewicht	Alarmcentrale: 1,1 kg, bedienpaneel: 0,32 kg
Temperatuurbereik	-10 tot +55 graden Celcius bij 75% rv (milieu klasse 2)

## Toebehoren

Model		Omschrijving
XCELR	Draadloze PIR bewegingsdetector	12m, 90 graden dekking
XCELRP	Huisdier tolerante draadloze PIR bewegingsdetector	Negeert huisdieren tot 25 kilo, 9m, 90 graden dekking
XCELW	Bedrade PIR bewegingsdetector	12m, 90 graden dekking
XCELWPT	Huisdier tolerante bedrade PIR bewegingsdetector	Negeert huisdieren tot 25 kilo, 9m, 90 graden dekking
734rEUR-01	Deurcontact wit	Deurcontact met externe ingang
734rEUR-06	Deurcontact bruin	Deurcontact met externe ingang
720rEUR-00	Rookdetector	Optische rookdetector
738rEUR-00	Schokmelder/ trildetector wit	Detecteert vibraties als iemand inbreekt. Te monteren op deur of raamkozijn. Ideaal voor het bewaken van grote ruiten.
738rEUR-04	Schokmelder/ trildetector bruin	Detecteert vibraties als iemand inbreekt. Te monteren op deur of raamkozijn. Ideaal voor het bewaken van grote ruiten.
739rEUR-50	Detector voor brekend glas	Detecteert het geluid van brekend glas
710rEUR-00	2-knops draadloze overvalmelder	Beschikbaar als hanger of als clip voor aan de riem. Het alarm gaat af als de twee knoppen tegelijk worden ingedrukt.
I-KP01	Bedraad bedienpaneel	Elegant en gebruiksvriendelijk bedienpaneel voorzien van een eenvoudig te begrijpen menustructuur
I-RK01	Draadloos bedienpaneel	Schakel het systeem in of uit met een code of met een proximity tag
I-FB01	Draadloze afstandsbediening	Afstandsbediening in de vorm van een sleutelhanger om het systeem in of uit te schakelen
I-SD02	Plug-on spraakkiezer ten behoeve van i-on40	Verbindt met een meldkamer of zendt spraak- of sms berichten naar de door u gekozen telefoonnummers
I-GSM02	GSM-beller	Met behulp van de i-gsm02 kan het centrale controlepaneel alarmmeldingen rapporteren via het mobiele telefoonnetwerk waarbij gebruikgemaakt kan worden van opgenomen spraakberichten of SMS tekstberichten. Deze berichten worden gestuurd naar een meldkamer of naar de door u gekozen telefoonnummers.
I-RC01	Relais (4) kaart ten behoeve van transistoruitgang	Zet transistoruitgangen om naar een potentiaalvrij wisselcontact. 1A, 125 (V)AC / 30 (V)DC
760ES	Draadloze buitensirene	Draadloze alarmsirene met flitser, met een batterij met lange levensduur, voor buitengebruik
760DS	Dummy sirene	Identiek aan draadloze buitensirene, uitsluitend als afschrikmiddel
760CV	Blanco kap	Blanco kap voor de 760ES buitensirene met flitser
760EB	Sirene zonder kap (achterplaat)	Buitensirene 760ES zonder kap (enkel werkende achterplaat). De kap is los te verkrijgen (760CV) met hierop eventueel een eigen logo gedrukt.
760DB	Dummy achterplaat	Achterplaat buitensirene 760DS zonder kap. De kap is los te verkrijgen (760CV) met hierop eventueel een eigen logo gedrukt.
ADSL01	ADSL filter	Essentieel voor mensen die gebruik maken van ADSL
9040UK-00	Speaker (16 Ohm)	Extra interne sirene

## Dealer

